

Installation instruction for AT10A timer

Installation must be performed by a person who has necessary qualification for such work.

Installation

Set the desired connection time, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h or 8h, using a small screwdriver. When the switch is activated, the timer is switched on and the LED lights. The timer is switched off when the set time has expired, or when the switch is switched off manually during the connection period, and the LED is extinguished. N.B. Neutral must be connected.

Important to remember

The timer must be switched off when changing the time setting.

Monteringsanvisning till AT10A timer

Installationen måste utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer för sådant arbete.

Installation

Ställ in önskad inkopplingstid, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h eller 8h, med hjälp av en liten skruvmejsel. När brytaren aktiveras, kopplar tidströmställaren till och lysdioden tänds. Tidströmställaren slår ifrån då den inställda tiden löpt ut, eller när brytaren slås ifrån manuellt under inkopplingstiden, lysdioden slocknar. Nollan måste vara ansluten för timerens funktion.

Viktigt att tänka på

När tidsinställningen ändras skall timern vara frånslagen.

Asennusohje AT10A ajastimelle

Asennustyön tulee aina suorittaa vaadittavan koulutuksen omaava henkilö.

Asennus

Aseta toivottu kytkentäaika, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h tai 8h ruuvimeisselillä. Kun kytkintä painetaan, ajastin kytkeytyy päälle ja valodiodei syttyy. Ajastin kytkeytyy pois päältä ja valodiodei sammuu kun säädetty aika on kulunut umpeen tai kun kytkintä painetaan uudestaan ajastimen ollessa aktivoituna. Nollan tulee olla kytkettynä jotta ajastin toimisi.

Tärkeää muistaa

Kun säädettyä aikaa muutetaan, tulee ajastimen olla kytkettynä pois päältä.

Monteringsanvisning til AT10A timer

Installeringen må utføres av en kvalifisert person.

Installasjon

Still inn ønsket innkoblingstid, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h eller 8h, ved hjelp av et lite skrujern. Når bryteren aktiveres, kobler tidsbryteren inn og lysdioden tennes. Tidsbryteren kobler fra når den innstilte tiden er utløpt, eller når bryteren betjenes manuelt under innkoblingstiden, lysdioden slukkes. Begge faser må tilkobles.

Viktig å tenke på

Når tidsinnstillingen endres skal timeren være skrudd av.

Technical data:	Tekniska data:	Tekniset tiedot:	Tekniske data:	
Voltage range	Spänningsområde	Jännitealue	Spenningsområde	230 Vac 50 Hz 10 A
Effect	Effekt	Teho	Effekt	Max. 2300 W (cos φ =1)
Wires/terminal	Ledningar/kopplingsplint	Johntimia/liitin	Ledninger/kontakt	Max 2x2,5 mm ²
Fuse	Säkring	Sulake	Sikring	Max. 10A
Time area	Tidsområde	Asennettava aika	Tidsområde	15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h
Certified	Godkännanden	Hyväksynnät	Godkjenninger	CE, FI, S, N
IP classification	IP-klass	IP-luokka	IP-klassifisering	IP20
Installation	Installation	Kiinnitystapa	Installering	CEE60
Needed depth	Djup	Asennussyvyys	Nødvendig dybde	25mm

Wiring diagram, Kopplingschema
Johdotuskaavio, Koblingskjema

