

Ljusrelä - Nightmatic 2000



Ljusrelä som tändar ljuset automatiskt och släcker det själv på morgonen. Nightmatic sköter det enkelt och tillförlitligt. En fotocell känner av omgivningens ljusnivå och tändar de anslutna lamporna på kvällen. När det ljusnar på morgonen släcks de anslutna lamporna. Ljusnivån kan ställas in mellan ca. 2-10 lux. För utanpåliggande mintage.

Användningsområde:	Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.
Utförande:	Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv. Finns i svart eller vit.
Montage:	Vägg, kan placeras nära ljuskällor, minsta avstånd 1,0 meter
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanpåliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 3x2,5 mm ² med vidarekoppling.
Maximal belastning:	Max belastning 4 st lågenergilampor, gasurladdningslampor, max 2 st driftdon typ HF-don. Anslutning till kontaktor är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinels rörelsevakter.
Sensor:	skymningsnivå inställbart med vred i intervallet 2-10 lux.
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W
Mått (hxbxd):	99 x 74 x 37 mm
Vikt:	0,1 kg
Övrigt:	Tillslagsfördröjning 1 minut.

Art nr	Typ
E13 122 82	Nightmatic 2000, vit
E13 122 83	Nightmatic 2000, svart