

## Rörelsevakt - Control Pro HF 360 DIM, 1-10V



Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 1-10V DIM passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 8 meter i diameter. Control PRO HF 360 1-10V DIM är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

<b>Användningsområde:</b>	Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.
<b>Utförande:</b>	1-10V DIM för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. 1-10V DIM utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). 1-10V DIM sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC4 1312031 kan konstantljuset enkelt ställas in. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC3 1312030
<b>Montage:</b>	Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -5 meter för detektering av små rörelser. Upp till 8 meter montagehöjd för rörelse-detektering av större rörelser exempelvis gående personer, truckar.
<b>Anslutning:</b>	Skruvplint 6x2,5 mm <sup>2</sup> (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro 1-10V DIM och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal.
<b>Maximal belastning:</b>	Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
<b>Sensor:</b>	HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-8 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmingar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 55°C
<b>Eftergång-/efterlystid:</b>	Kanal 1; impuls - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning.
<b>Skyddsklass:</b>	IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått:</b>	120 x 120 x 56 mm
<b>Övrigt:</b>	Control PRO HF 360 1-10V DIM finns även i utförande DALI (Broadcast), 1-kanal/2-kanal och KNX.
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroller för installation och konstantljus.
<b>Art nr:</b>	E13 120 21 - Rörelsevakt Control PRO HF 360 DIM, 1-10V för dosa/förhöjningsram
<b>Tillbehör:</b>	E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1312021 E13 120 30 - Fjärrkontroll RC3 för installation E13 120 31 - Fjärrkontroll RC4 DIM för inställning av konstantljus samt manuell dimring.