

## Rörelsevakt - SensIQ SLIM



SensIQ S är en rörelsevakt som har unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°. Sensorn har en störningfri räckvidd på 20 meter i tre olika riktningar. SensIQ S har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion. Fjärrkontroll medföljer för enkel installation och aktivering av t.ex semesterfunktion.

<b>Kapslingsklass:</b>	IP54
<b>Användningsområden:</b>	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av stora och komplexa ytor.
<b>Utförande:</b>	Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Extremt stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
<b>Montage:</b>	Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 meter. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. För mer info se tabell i bruksanvisning,
<b>Maximal belastning:</b>	Startström 800A/200µs. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 800 W lysrör. 2000 W resistiv last. Minsta last 10 W.
<b>Sensor:</b>	1360 bevakningszoner, 4 IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300°. med öppningsvinkel 90°. Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå: 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via fjärrkontroll (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Rörelsevakten kan också stängas av i 6 timmar via fjärrkontrollen.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C till +50°C
<b>Spänning:</b>	230-240 V, 50Hz
<b>Mått (B x H x D):</b>	114 x 74 x 127 mm
<b>Tillbehör:</b>	Hörnfäste för ytterhörn.
<b>Övrigt:</b>	Fjärrkontroll RC1 (IR) medföljer, avsedd för installation, räckvidd på fjärrkontroll är 2-4 meter om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Med hjälp av fjärrkontrollen kan flera viktiga funktioner aktiveras som t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av. Modellen finns även för KNX.

<b>Art nr:</b>	<b>Typ</b>
E13 000 69	Rörelsevakt SensIQ SLIM, vit
E13 000 71	Rörelsevakt SensIQ SLIM, svart
E13 000 72	Rörelsevakt SensIQ SLIM, silver


<b>Tillbehör:</b>	Hörnfäste, ytterhörn, vit
E13 001 29	Hörnfäste, ytterhörn, svart
E13 001 30	Hörnfäste, ytterhörn, silver
E13 001 31	



SensIQ S silver



SensIQ S vit



Bevakningsvinklar