

Närvarovakt - Control Pro IR DALI



Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Control PRO IR DALI passar utmärkt. Närvaroområdet är 4x4 meter äkta närvarodetektering och totala bevakningsområdet är 7x7 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR DALI har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde:	Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikorum etc.
Utförande:	DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. Två kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för båda kanalerna via återfjädrande tryckknapp, båda kanalerna regleras samtidigt med en gemensam tryckknapp. DALI utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC5 1740308 kan konstantljuset enkelt ställas in. Man kan även välja olika ljusnivåer på de två kanalerna. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC3 1312030.
Montage:	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 4,0 meter för rörelsedetektering.
Anslutning:	Insticksplint 6x2,5 mm ² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för DALI-buss). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro DALI och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal, se kopplingschema i bruksanvisning.
Maximal belastning:	Max 12st DALI HF-don per kanal dvs totalt 24st DALI HF-don. Vid anslutning mot fler DALI HF-don kan en repeater användas.
Sensor:	1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7x7 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Eftergång-/efterlystid:	30 sek - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset ställas in mellan 0-30 minuter alternativt konstant.
Skyddsklass:	IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	120 x 120 x 70 mm
Övrigt:	DALI broadcast innebär att sensorn måste anslutas direkt mot HF-don av typ DALI alternativt repeater, sensorn är ej adresserbar. Control Pro IR finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, 1-10V och KNX.
Tillbehör:	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroller för installation och konstantljus.

Art nr:

E17 403 01 - Närvarovakt, Control PRO IR DALI (Broadcast) för dosa/förhöjningsram.

Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak

E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1740301

E13 120 30 - Fjärrkontroll RC3 för installation

E17 403 08 - Fjärrkontroll RC5 DALI för inställning av konstantljus samt manuell dimring.