

## Närvarovakt - Control Pro IR SLIM 1-kanal/2-kanal



Kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control PRO IR SLIM 1-kanal/2-kanal är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i dessa miljöer. Control PRO IR SLIMs synliga del är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR SLIM 1-kanal/2-kanal har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

<b>Användningsområde:</b>	Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.
<b>Utförande:</b>	Automatisk eller manuell tändning. Finns i utförande med 1- eller 2-kanaler. Modell 1-kanal är avsedd för belysningsstyrning. Modell 2-kanal är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK där kanal 2 har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av funktioner utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC8 1300089.
<b>Montage:</b>	Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4,0 meter för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.
<b>Anslutning:</b>	Insticksplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total ledningslängd strömställarsensor 50 meter. Separat inkopplingsbox. Standard längd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m finns som tillbehör.
<b>Maximal belastning:</b>	För kanal 1; startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. För kanal 2; Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Både kanal 1 och -2 kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
<b>Sensor:</b>	Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
<b>Omgivningstemperatur:</b>	0°C - + 40°C
<b>Eftergång-/efterlystid:</b>	Kanal 1; 1 - 15 min. (steglöst) IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-15 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Kanal 2, främst avsedd för styrning av VVK; 5, 10 alt 15 minuter även med möjlig tillslagsfördröjning 10 min.
<b>Skyddsklass:</b>	IP20
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått:</b>	Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 60 mm.
<b>Övrigt:</b>	Control Pro IR SLIM finns även i utförande DALI (Broadcast), 1-10V och KNX.
<b>Tillbehör:</b>	Fjärrkontroll för installation, montageskiva och skyddsgaller.

### Art nr:

E13 000 73 - Närvarovakt, Control PRO IR SLIM, 1-kanal

E13 000 74 - Närvarovakt, Control PRO IR SLIM, 2-kanal

### Tillbehör:

E13 000 89 - Fjärrkontroll RC8 för installation

E13 000 88 - Skarvsladd 6 meter, inkopplingsbox-sensorenhet

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E79 900 22 - Montageskiva för mjuka undertak