

Rörelsevakt - SensIQ SLIM KNX



SensIQ S är en rörelsevakt som har unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°. Sensorn har en störningfri räckvidd på 20 meter i tre olika riktningar. SensIQ S har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion. Fjärrkontroll medföljer för enkel installation och aktivering av t.ex semesterfunktion.

Kapslingsklass:	IP54
Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av stora och komplexa ytor.
Utförande:	Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Extremt stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:	Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 meter. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. För mer info se tabell i bruksanvisning.
Sensor:	1360 bevakningszoner, 4 IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Efterlystid 1-15 min. Grundljusnivå 10-15%. Komfortfunktion mjukstart, LED aktiv/inte aktiv. Utgång ljus beroende av rörelse och ljusnivå. Utgång närvaro beroende av rörelse. Utgång närvarande utvärdering av underkrypsskydds-pyro, beroende av rörelse. Utgång skymning ljusberoende (2-300 lux)
Omgivningstemperatur:	-25°C till +50°C
Elektriska data:	230/240 V AC, 50 Hz
Spänning:	230-240 V, 50Hz
Mått (B x H x D):	114 x 74 x 127 mm
Tillbehör:	Hörnfäste för ytterhörn.
Övrigt:	Fjärrkontroll RC1 (IR) medföljer, avsedd för installation. Räckvidd på fjärrkontroll är 2-4 meter om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Med hjälp av fjärrkontrollen kan flera viktiga funktioner aktiveras som t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av.

Art nr:	Typ
E17 380 58	Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, vit
E17 380 62	Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, svart
E17 380 59	Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX, silver

Tillbehör:	Typ
E13 001 29	Hörnfäste för ytterhörn, vit
E13 001 31	Hörnfäste för ytterhörn, svart
E13 001 30	Hörnfäste för ytterhörn, silver



SensIQ S silver



SensIQ S vit