



Produktblad

Produkt: PIR relä 10A RS
E-nummer: 1363029
Art.nummer: EKO06995
EAN:
Förpackning: STK
Färg: Fjällvit



Produktbeskrivning: PIR 10A RS Universal 160° är en rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa, fästskruvavstånd, 60 mm, med ram, utan fästklor. Skruvanslutning av ledarna. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. Rörelsedetektor kan styra alla laster. Detektorn kräver både fas och nolla. Montagedjup 27mm.

Auto läge: Aktivering av belastning när en rörelse detekteras, beroende av omgivande ljusstyrka (standardinställning)

Manuell drift: Lokal uppkoppling av belastningar när omkopplaren är aktiverad, oberoende av omgivande ljusstyrka

Kan fjärrstyras via extern tryckknapp (mekanisk tryckknapp / andra rörelsesensorer)

Detektions ljusstyrka: 5 - 500 lux (standardinställning 50 lux)

Gångtid: 1 sekund - 30 minuter (standardinställning 5 minuter)

Testläge: Kontroll av rörelsedetektering och installation

Slavläge: Sänder en puls till en master när en rörelse detekteras

Teknisk info:

Nominell spänning: AC 230 V, 50 Hz

Nominell ström: max. 10 A, $\cos\phi = 0,6$

LED: 200 W

Glödlampor: 2200 W

Halogenlampor: 2000 W

Konventionell transformator: 500 VA

Elektroniska transformatorer: 1050 VA

Kapacitiv belastning: 10 A, 140 μF

Lågenergilampor, CFL: 200 W

Motoreffekt: 1000 VA

Noll anslutning krävs (3 ledarsystem)

Ledare: max. 2x2,5 mm², 0,5 Nm

Obegränsat antal externa tryckknappar, max. 50 m ledning

Detektionsområde: 160 °

Område: ca. 8 m

Ett trycke

Indikering: 1 LED (bakom linsen)

Måttitning

Kopplingsschema