

Rörelsevakt - Control Pro HF DUAL DIM, 1-10V



Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL DIM, 1-10V passar utmärkt. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedetektering för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde:	Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
Utförande:	DIM, 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM, 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM, 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC4 1312031 kan konstantljuset enkelt ställas in. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC3 1312030
Montage:	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montage höjd 2,5 -3,5 meter, upp till 5,0 meter för rörelsedetektering i lagergång.
Anslutning:	Skruvplint 6x2,5 mm ² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro 1-10V DIM och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal.
Maximal belastning:	Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor:	Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Eftergång-/efterlystid:	Impuls - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning.
Skyddsklass:	IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	120 x 120 x 70 mm
Övrigt:	Control Pro HF DUAL finns även i utförande för 1-kanal, DALI (Broadcast) och KNX.
Tillbehör:	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroller för installation och konstantljus.

Art nr:

E13 120 24 - Rörelsevakt, Control PRO HF DUAL DIM, 1-10V för dosa/förhöjningsram.

Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak

E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54.

E13 120 30 - Fjärrkontroll RC3 för installation

E13 120 31 - Fjärrkontroll RC4 DIM för inställning av konstantljus samt manuell dimring.