



Art: 14601 / EYCR-2300 (Extra mottagare)

System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Extra mottagare för vägguttag, AV – PÅ funktion av belysning, självlärande kodsystäm. Max 2300 W/mottagare. Låg standby förbrukning – endast 0,2 W/mottagare.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra EYCR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja

Lågenergilampor

Ja, däremot levererar lågenergilampor induktiva laster som över lång tid kan påverka mottagarens reläkontakter negativt, det kan också variera från lampa till lampa, men generellt Ja.

Lysrör

Nej, det är tyvärr inte resistiv last!

Led lampor

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan. Alternativt LED 230 V GU-10.

Motorer

Ja, max 75 W.

Elradiatorer (Maxlaster ca -30%)

Ja, EYCR-2300 klarar av exempelvis värmeelement, max 1600 W. / Stickpropsansluten.