



Art: 14605 / EYCR2-2300 W

**System Nexa: 433,92 MHz**



### **Allmänt**

Komplett sats med 2 st mottagare för vägguttag samt 1 st fjärrkontroll, AV – PÅ funktion av belysning, självlärande kodsysteem. Max 2300 W / mottagare. Fjärrkontrollen erbjuder styrning av 16 st mottagare individuellt samt gruppstyrning. Låg standby förbrukning – endast 0,2 W/mottagare.

### **Kompatibla Fjärrkontroller**

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra EYCR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

### **Glödljus**

Ja

### **Halogen 230 V**

Ja

### **Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer**

Ja

### **Lågenergilampor**

Ja, däremot levererar lågenergilampor induktiva laster som över lång tid kan påverka mottagarens reläkontakter negativt, det kan också variera från lampa till lampa, men generellt Ja.

### **Lysrör**

Nej, det är tyvärr inte resistiv last!

### **Led lampor**

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan. Alternativt LED 230 V GU-10.

### **Motorer**

Ja, max 75 W.

**Elradiatorer** (Maxlaster -30%)

Ja, EYCR-2300 klarar av exempelvis värmeelement, max 1600 W. / Stickpropsansluten.