

## Sensordlampa L585



Det är redan mörkt när du kommer hem. Ljuset vid entrén tänds automatiskt, lyser upp din väg. Sensorlampa L585 tänds bara när det verkligen behövs. Den inbyggda sensorn registrerar automatiskt närvaron av personer inom bevakningsområdet och tänds lampan automatiskt - natt efter natt. L585 finns i vitt eller svart och har en lampkupa av blåsigt klarglas.

<b>Kapslingsklass:</b>	IP 44 klass II
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25° C - + 50° C
<b>Montage:</b>	Vägg, montagehöjd 1,70-2,20 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd.
<b>Utförande:</b>	Stomme i ABS-plast. Kupa i blåsigt klarglas
<b>Rörelsevakt:</b>	L585 har en IR-sensor med öppningsvinkel 180° med en räckvidd på upp till 12 meter (ej gående rakt emot). Alla inställningar görs på potentiometrar på undersidan av sensorn.
<b>Ljuskälla:</b>	Glödljus max 1 x 60W, E27 sockel
<b>Anslutning:</b>	Införingshål Ø 12 mm. Plint 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Elektriska data:</b>	230V, 50Hz.
<b>Mått (H x B x D):</b>	303 x 215 x 228 mm
<b>Övrigt:</b>	

<b>Art nr:</b>	<b>Typ</b>	<b>Vikt</b>
E77 011 82	L585, vit	1,52 kg
E77 011 83	L585, svart	1,52 kg
E79 084 35	Reservglas L585	



Funktionsinställning



L585 vit



L585 monterad