

Artikelnr **52760-000-12**
E-nr **7500096**
EI-nr **3032265**
S-nr **4112863**
EAN **7312905276026**



Sockel gänga 99 mm

Grå IP54 rak E27 75W med botteninföring

Specifikation

Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Grå NCS S 6502-G
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A++ - E
Höjd	55 mm
Diameter Ø	115 mm
Glas	-
Glasgänga	99 mm
Vikt	0,64 kg
Design	-

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

Teknisk information

Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Botteninföring. Brytväggar saknas. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar med monterad kupa.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glastätning: 03542, 79 059 92

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).