

Brandvarnare 230V med inbyggt backupbatteri



- Sammankopplingsbar - larmar en larmar alla.
- Optisk detektering
- Pausfunktion
- Reläfunktion NO/NC (tillbehör)
- Fjärrstyrning med fjärrkontroll (tillbehör)
- Trådlös samankoppling (tillbehör)

Brandvarnaren ansluts till 230V nätet. Den kan också kombineras med värmedetektor i samma serie. Enkel att installera över ett utkast eller med utanpåliggande kablage. Med FastFix monterar brandvarnaren snabbt och enkelt på installerad sockel. Sammankopplingsbar med kabel som standard. Som tillbehör finns radiomodul för trådlös samankoppling, reläsockel med NO/NC relä för styrning av extern utrustning och fjärrkontroll som underlättar testning vid t.ex. höga takhöjder. OBS! Denna modell är inte bakåtkompatibel med fg. modeller 94.4160, 94.4161, 94.4162, 94.4260 eller 94.4261.

Funktioner

- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten.
- Varning för svagt batteri.
- Snooze alarm - tystar varning för svagt batteri temporärt i tio timmar.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- Larmindikering med kraftig signal på 85 dB på tre meter.
- Grön diod visar OK nätdrift. Röd diod visar normal funktion.
- Sammankopplas med signalkabel (standard) och/eller med radiomodul (tillbehör) - larmar en, larmar alla

Specifikationer:

Detektion:	Optisk X-profil kammare för bästa detektion
Godkännande:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Arbetstemperatur:	5-40°C
Ljudtryck:	>85dBm på tre meter
Batteribackup:	3V, LIR2450 Li-Ion, inbyggt
Mått och vikt:	Ø113 x 55 mm, 168g med batterier
Fästavstånd:	35-82 mm
Täckningsområde:	60m ² eller 12 m mellan varje brandvarnare.
Antal sammankopplade:	16 st / 12st trådlösa
Max kabellängd	250m, 4-ledad installationskabel eller 3 ledare
Kabelarea min:	1 mm ²
Snabbplint:	Ø2,5mm x 6. 2xL, 2xN, 2xSignal + PE avlastning

Levereras med: Monteringssockel, dammskyddskåpa, batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6304282	94.4170	KI-11RL	Brandvarnare 230V med inbyggt Li-Ion batteri

Tillbehör:

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6304285	94.4273	KI-RFM	Radiomodul
6304286	94.4274	KI-RBN	Reläsockel NO/NC.
6303351	94.4265	KI-RC	Fjärrkontroll IR
6304284	94.4172	KI-11H	Värmedetektor 230V
6304283	94.4171	KI-11B	Brandvarnare 230V med 3 x 1,5V AAA batteri.

