



Värmevarnare 230V, KI-11H v2 med utbytbart batteribackup

- Sammankoppling med ledare - larmar en larmar alla.
- Temperaturområde 54°C - 70°C
- Pausfunktion
- Reläfunktion NO/NC (tillbehör)
- Fjärrstyrning med fjärrkontroll (tillbehör)
- Trådlös sammankoppling (tillbehör)

Värmevarnaren ansluts till 230V nätet. Den kan också kombineras med brandvarnare i samma serie. Enkel att installera över ett utkast eller med utanpåliggande kablage. Med FastFix monteras värmevarnaren snabbt och enkelt på installerad sockel. Sammankopplingsbar med kabel som standard. Som tillbehör finns radiomodul för trådlös sammankoppling som också kan kombineras med kabel och reläsockel med NO/NC-relä för styrning av extern utrustning. Med fjärrkontrollen underlättas testning vid t.ex höga takhöjder. OBS! Denna modell inte är bakåtkompatibel med fg. modeller 94.4160, 94.4161, 94.4162, 94.4260 eller 94.4261.

Funktioner

- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten.
- Varning för svagt batteri.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- Larmindikering med kraftig signal på 85 dB på tre meter.
- Grön diod visar OK nät drift. Röd diod visar normal funktion.
- Sammankopplas med signalkabel (standard) och/eller med radiomodul (tillbehör) - larmar en, larmar alla

Specifikationer:

Detektion:	Class A1 värmedetektion 54°C - 65°C
Godkännande:	BS 5446-2:2003
Arbetstemperatur:	0 - 40°C, < 85% RH
Ljudtryck:	>85dBm på tre meter
Batteribackup:	3x1,5V AAA batterier, utbytbara (ingår)
Mått och vikt:	Ø113 x 69 mm, 180g med batterier
Fästavstånd:	35-82 mm
Täckningsområde:	ca 30m² eller 8 m mellan flera detektorer.
Antal sammankopplade:	16 st med ledare / 20 st med radiomodul
Max kabellängd	250m, 4-ledad installationskabel eller 3 ledare
Kabelarea min:	1 mm²
Snabbplint:	Ø2,5mm x 6. 2xL, 2xN, 2xSignal + PE avlastning

Levereras med: Monteringssockel, dammskyddskåpa, batterier, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6304284	94.4172	KI-11H	Värmevarnare 230V med 3 x 1,5V AAA batteri

Tillbehör:

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6304285	94.4273	KI-RFM	Radiomodul
6304286	94.4274	KI-RBN	Reläsockel NO/NC.
6303351	94.4265	KI-RC	Fjärrkontroll IR
6304283	94.4171	KI-11B	Brandvarnare 230V med 3x 1,5V AAA batteri
6304282	94.4170	KI-11RL	Brandvarnare 230V med inbyggd tio års Li-batteri.

