



Brandvarnare med inbyggt 10-års batteri

- Pausfunktion och nattdimmer.
- Optisk detektering.
- Tio års batteri.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- Ljudtryck 85 dB på tre meter.
- Godkänd enligt SS EN 14604:2005/AC:2008.
- Fem års garanti inklusive batteri.

Denna tunna brandvarnare är endast 23 mm hög och dess fina design är prisad av reddot design award. Ett specialanpassat litiumbatteri ger en drifttid på minst tio år. Batteriet kan inte tas ur vilket gör att man undviker risken för att brandvarnaren blir utan batteri. När batteriet tar slut efter tio år varnar den i intervaller. Monteringsfästet fästs med två skruvar i taket och sedan snäpps brandvarnaren enkelt fast, samtidigt aktiveras batteriet. En säker och snygg brandvarnare som både skyddar och pryder sin omgivning.

Funktioner

- Enkel installation: montera fästet, vrid fast brandvarnaren, testa - klart!
- Stor testknapp för funktionskontroll.
- Varning för svagt batteri.
- Nattdimmer släcker dioden nattetid för bättre nattro.
- Pausfunktion sänker känsligheten, bra vid t.ex matlagning.
- Reagerar snabbt med kraftig signal på 85 dB på tre meter.
- Dämpad ljudsignal vid test

Specifikationer:

Detektion:	Optisk
Godkännande:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Omgivn. temperatur:	+4°C till +40°C
Ljudtryck:	>85dBm på tre meter
Batterier:	3V Litium, inbyggt
Mått och vikt:	Ø 113 x 23 mm, 120 g med batteri
Fästavstånd:	92-98 mm
Täckningsområde:	60 m ² eller 12 m mellan två brandvarnare

Levereras med: Monteringsfäste, inbyggt batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning.

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6302815	94.5140	KI-3DLB	10-års brandvarnare med inbyggt Litium batteri.



reddot design award